

POMPES DE REMPLISSAGE CARWASH

Ces techniques de dépannage doivent être réalisées par un technicien électricien qualifié

2 pompes sont présentes dans le Carwash:

- Une pompe pour remplir la chaudière vapeur en eau.

Cette pompe est commandée par la carte électronique et la carte électronique commandée par la sonde de niveau

- Une pompe pour envoyer eau+détergent sur le pistolet vapeur

La pompe eau + détergent est commandée par un pressostat et par l'interrupteur eau chaude

Les pompes aspirent l'eau située dans les bidons de 10 litres à l'arrière du Carwash

Les pompes fonctionnent en 230 volts.

Généralement, une pompe en panne ne tourne plus : pas de bruit

Pour la tester, raccorder le secteur 230 volts sur les 2 cosses, on doit entendre le bruit de la vibration de pompage.

Une thermistance (petite boule bleue insérée sur le côté de la pompe) coupe l'alimentation électrique de la pompe si la température du corps de pompe est trop élevée.

